

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-em30-p-367.html>



# Agregat prądowórczy HONDA EM30

Dostępność

**Dostępny**

---

## Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

## **HONDA EM30**

**CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!**

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda model EM30 charakteryzują: wysoka jakość generowanej mocy, solidnie wykonana rama, v-amortyzatory, powiększony zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Skuteczną stabilizację napięcia przy szybkich zmianach obciążenia realizuje tzw. cyklokonwerter.

Rama z osłonami bocznymi zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji. V-amortyzatory - chronią układ silnika i prądnicy przed zerwaniem w czasie transportu, czy użytkowania w trudnych warunkach. Powiększony zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania. Zaletą generatora jest gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego. Na panelu przednim umieszczone są: włącznik zapłonu, lampka kontrolna czujnika oleju, kontrolna zasilania, bezpiecznik obwodu prądu stałego, gniazdo prądu stałego, gniazda prądu zmiennego, zacisk uziemienia, wyłącznik obwodu prądu zmiennego. W opcji\* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów.



### Charakterystyka Techniczna

<b>moc maksymalna</b>	3 kW
<b>moc znamionowa</b>	2,6 kW
<b>napięcie znamionowe</b>	230 V / 50 Hz
<b>prąd znamionowy</b>	11 A
<b>moc akustyczna LWA</b>	97 dB(A)
<b>wymiary dł x szer x wys</b>	440 × 400 x 480
<b>masa</b>	31 kg
<b>typ prądnicy</b>	synchroniczna, szczotkowa
<b>stopień ochrony</b>	IP 23
<b>rodzaj regulacji napięcia</b>	cyklo-konwerter
<b>model silnika</b>	HONDA GX 200 4-suw
<b>moc</b>	5,5 KM przy 3600 obr/min.
<b>ilość cylindrów</b>	1
<b>pojemność silnika</b>	196,0 cm <sup>3</sup>
<b>pojemność zbiornika paliwa</b>	9,7 l
<b>rodzaj paliwa</b>	etylina 95/98
<b>zużycie paliwa</b>	1,2 l/h przy 3/4 obciążenia
<b>czas pracy bez tankowania</b>	do 5,7 h

<b>olej silnikowy</b>	10 W / 30
<b>ilość oleju w misce olejowej</b>	0,6 l
<b>rozruch</b>	ręczny

#### Wyposażenie standardowe

alarm olejowy
2 x gniazdo AC 230V
1 x gniazdo DC 12V-10A
ochrona termiczna generatora

#### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - <b>GRATIS !!!</b>
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni